

Yamaha Amplificador A -S301

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Capacitncia do capacitor: 7 mF

Configuraes do amplificador

Nmero de canais: 2

Faixa de frequncia: 10 - 100000 Hz / +/- 1dB /

Potncia por canal (8): 60W

Potncia por canal (6): 70W

Sinal/rudo 99 dB

Relao sinal-rudo (Phono MM/MC): 82 dB

Fator de amortecimento: 210

Fator de distoro harmnica: 0.019 %

Sensibilidade/impedncia do canal

Line In: 200mV47k

Phono MM/MC: 3mV47 k

Sada REC: 200 mV1 k

Conectores

Entradas: FonoS/P-DIF coaxial ptico

RCA: 4 pares

Sadas de subwoofer:

Acstico: 4 peas

REC (para gravador): 2 par

Para fones de ouvido: 6.35 mm (Jack)

Painel frontal: LEDssada de fone de ouvido

Recursos e capacidades

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos Ajuste de equilbrioAjuste de nvelLoudness

Avanado: Conexo direta (By-pass/Direct)Desligamento automtico fonte de alimentaoMM phono stageconexo de alto-falante adicionalBi-Wiring

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentao: interno

Consumo de energia: 190W / 430W mximo /

Consumo em espera: 0,5W

Dimenses (LxPxH): 435x387x151 mm

Peso: 9 kg

Funes e recursos adicionais do amplificador:Nvel de sada do canal de telefones 360 mV Impedncia de sada do canal de telefones 470 Ohm