

# Processador AMD FX-6120

Srie: FX

Codinome: Zambezi

Soquete Nmero de ncleos: 6 ncleos

Nmero de ncleos: 6 ncleos

Nmero de tpicos: 6 tpicos

Frequncia

Frequncia de clock: 3,6 GHz

Frequncia TurboBoost / TurboCore: 4.2 GHz

Tamanhos de cache

1 nvel L1: 288 KB

2 nvel L2: 6144 KB

L3: 8 MB

Especificaes

Modelo IGP: nenhum

Dissipao de Temperatura (TDP): 95W

Suporte de Instruo: MMX, SSE, SSE2, SSE3,SSE4

Multiplicador livre

Temperatura mxima de operao: 70°C

Suporte de memria

Capacidade mxima: 64 GB

Frequncia mxima DDR3: 1866 MHz

Nmero de canais: 2 peas