

Amplificador Yamaha A-S701

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Capacitncia do capacitor: 12 mF

Configuraes do amplificador

Nmero de canais: 2

Faixa de frequncia: 10 - 100000 Hz / +/- 1dB /

Potncia por canal (8): 100W

Potncia por canal (6): 120W

Sinal/rudo 99 dB

Relao sinal-rudo (Principal): 104 dB

Relao sinal/ rudo (Phono MM/MC): 82 dB

Fator de amortecimento: 240

Fator de amortecimento distoro harmnica: 0.019 %

Sensibilidade/impedncia do canal

Line In: 200mV47k

Phono MM/MC: 3mV47 k

Sada REC: 200 mV1 k

Conectores

Entradas: FonoS/P-DIF coaxial ptico

Para amplificador (principal): RCA

RCA: 4 pares

Sadas: para subwoofer

Para acstica: 4 pcs

REC (para gravador): 2 pares

Para fones de ouvido: 6.35 mm (Jack)

Painel frontal: LEDssada de fone de ouvido

Recursos e capacidades

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos Ajuste de equilbrioAjuste de nvelLoudness

Avanado: Conexo direta (By-pass/Direct)Desligamento automtico fonte de alimentaoMM phono

stageconexo de alto-falante adicionalBi-Wiring

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentao: interno

Consumo de energia: 270W / 580W mximo /

Consumo em espera: 0,5W

Dimenses (LxPxH): 435x387x151 mm

Peso: 11,2 kg

Funes e recursos adicionais do amplificador:Nvel de sada do canal de telefones 470 mV Impedncia

de sada do canal de telefones 470 ohm