

Amplificador Yamaha A-S1100

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parâmetros do amplificador

Número de canais: 2

Faixa de frequência: 1 – 20000 Hz / - 0,3 dB /

Potência por canal (8): 90W

Potência por canal (4): 150W

Relação sinal-ruído: 100 dB

Relação sinal-ruído (Phono MM/MC): 90/83 dB

Fator de amortecimento: 250

Distorção harmônica: 0,025% / Phono MM/MC: 0,005/0,02% /

Sensibilidade/impedância do canal

Entrada de linha: 200 mV/47 k

Entrada principal: 1 V/47 k

Fono MM/MC: 2.5/0,1 mV/47/0,05 k

Conectores

Entradas: Phono entrada de controle (IR)

Para amplificador (Principal): RCA

RCA: 4 pares

Trigger: 1 par

Sadas: Pr-amplificador (Pr-Amp) Sada de controle (IR)

Acústico: 4 pares

REC (para gravador): 1 par

Para fones de ouvido: 6.35 mm (Jack)

painel frontal: indicador sada de fone de ouvido

Funes e recursos

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos Ajuste de equilíbrio Ajuste de nível

Avançado: Conexão direta (By-pass/Direct) Desligamento automático MM phono stage MS phono stage

conexão de alto-falante adicional Bi-Wiring

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentação: interno

Consumo de energia: 350W

Consumo em espera: 0,3W

Dimensões (LxPxA): 435x463x157 mm

Peso: 23,3 kg

3 kg

3 kg