

Ar condicionado Midea MS9V-12HRDN1

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1090/1050 W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento: 3800W

Circulao de ar 580 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 39/27 dB / unidade externa 52 dB /

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotimertimer

noturnomodeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP) : 845x290x165mm / peso 9kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 660x540x255mm / peso 29kg /

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Compressores Toshiba Revestimento anticorrosivo Modo de operao intensivo Ajuste do fluxo de ar vertical e horizontal Tambm reduz os nveis de rudo e o consumo de energia.; ; DC Inverter; O inversor converte energia CA em energia CC, na qual o compressor opera - isso aumenta significativamente a eficincia do dispositivo.; ; Proteo contra congelamento; Sensores especiais monitoram as mudanas na condies climticas e execute periodicamente o sistema de degelo.