

# Gerador Forte FG 3500E

Combustvel: gasolina

Tenso de sada: 220 V

Potncia nominal: 2,5kW

Potncia mxima: 2,7kW

Alternador: snrono

enrolamento do alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tempos

Modelo de motor TE200

Deslocamento do motor: 196 cm

Potncia: 6,5 hp .

Tipo de partida: arranque eltrico

Consumo de combustvel: 1,3 l/h

Capacidade do tanque de combustvel: 15 l

Medidor de combustvel

Tempo de operao contnua: 11.5 horas

Arrefecimento do motor: ar

Recursos e capacidades

Funes: sada de corrente constante (DC 12V) regulador automtico de tenso (AVR) voltmetro

Geral

Nmero de tomadas (220/380V): 2 pcs

Tomadas de 220 V: 2 16 A

Nvel de rudo: 65 dB

Dimenses: 610x440x460 mm

Peso: 57 kg

Modificao do modelo: FG 3500 Model - Start Tipo: Manual FG 3500E Modelo - Tipo de Partida:

Partida Eltricapartida eltricapartida eltrica