

# Gerador Forte FG 6500E

Combustvel: gasolina

Tenso de sada: 220 V

Potncia nominal: 5 kW

Potncia mxima: 5,5 kW

Alternador: snrono

enrolamento do alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tempos

Modelo de motor TE390E

Tamanho do motor: 389 cm

Potncia: 13 hp .

Tipo de partida: arranque eltrico

Consumo de combustvel: 2,17 l/h

Capacidade do tanque de combustvel: 25 l

Medidor de combustvel

Tempo de operao contnua: 11.5 horas

Arrefecimento do motor: ar

Recursos e capacidades

Funes: sada de corrente constante (DC 12V) regulador automtico de tenso (AVR) voltmetro

Total

Nmero de tomadas (220/380V): 3 pcs

Tomadas de 220 V: 3 peas 16 A

Rodas

Nvel de rudo: 74 dB

Dimenses: 695x530x570 mm

Peso: 87,8 kg

Modificaes do modelo: Modelo FG 6500 - partida eltrica tipo partida manual partida eltrica partida eltrica disponibilidade da funo de partida automtica Modelo FG 6500EW - gerador de soldagem, partida com partida eltrica disponibilidade da funo de partida automtica Modelo FG 6500EW - gerador de soldagem, partida com partida eltrica