

Receptor AV Marantz NR1200

Cor

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Processador

Taxa de amostragem de áudio DAC: 192kHz

Taxa de bits de áudio DAC: 24bit

Suporte Ultra HD (4K)

Multi Zona

Especificações técnicas

Número de canais: 2.1

Potência por canal: 75 W

Relação sinal-ruído: 98 dB

Faixa de frequência: 10 – 100.000 Hz

Media player e sintonizador

Sintonizador e reprodução: Rádio AM/FM Streaming de áudio em rede Rádio na Internet

Comunicações (interface)

Interfaces: AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri

Entradas

RCA: 3 pares

Coaxial S/P-DIF: 1 par

Óptica: 1 par

HDMI: 5 portas

verso HDMI: v 2.1

Fono: / MM /

Entrada de controle (IR)

Saídas

HDMI: 5 portas / ARC /

Pr-amplificador (Pr-Amp)

Saída de controle (IR)

Painel frontal

Saída de fone de ouvido

Porta USB

Geral

Consumo de energia: 180 W

Consumo em espera: 0,2W

Dimensões (LxPxH): 440x367x105mm

Peso: 7,9 kg

2 W

Dimensões (LxPxA): 440x367x105 mm

Peso: 7,9 kg

2 W

Dimenses (LxPxA): 440x367x105 mm

Peso: 7,9 kg