

Furadeira / chave de fenda AEG BSB 18CBL LI-502C

Dispositivo: driver de perfurao

Design: pistola

Caractersticas

Nmero de revolues: 2100 rpm

Maximidade de impactos: 27300 bpm

Torque: 75 Nm ajustvel

Caixa de velocidades: 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 / 550 /2100 rpm /

Inverter: deslizar

Peso: 2.1 kg

Cartucho

Tipo de mandril: bit e sem chave

Dimetro do mandril: 13 mm

Mandril de troca rpida

Dimetro mximo de perfurao em madeira: 45 mm

Dimetro mximo de perfurao em metal: 13mm

Dimetro mximo de perfurao em concreto: 14mm

Recursos e caractersticas

Funes: Modo de choque Freio do motor Proteo eletrnica do motor Motor sem escovas Iluminao

Completo definir : ala adicional caixa (bolsa)

Fonte de alimentao

Fonte de alimentao: bateria

Bateria completa: 2 peas

Plataforma da bateria: AEG PRO18V

Tenso da bateria: 18V

Tipobaterias: Li-Ion

Capacidade da bateria: 5 Ah

Baterias compatveis: L1815R, L1820R, L1830R, L1840R, L1850R, L1830RHD, L1860RHD, L1890RHD

Tempo de carregamento: 100 min

Indicador de nvel de bateria

Montagem de bateria: slider