

Motherboard Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 14

Radiador VRM

LED backlight

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimenses (AxL): 305x244mm

Chipset

Chipset: AMD B550

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma de slot para memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 5100 MHz

Memria mxima: 128 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada HDMI

VersoHDMI: v.2.1

DisplayPort

Verso DisplayPort: v .1.4

udio integrado

Audio Chip: ROG SupremeFX / Realtek S1220A /

Amplifier: Dual OP Amplifiers

Som (canais): 7.1

S/P-DIF ptico

Drive connection

SATA3 (6 Gb/s): 6 pcs

Conector M.2: 2 pcs

Interface M.2: 2xSATA/PCI- E 4x

M.2 SSD refrigerao

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1 , 10 /

Interfaces de rede

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi -Fi Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pc
Controlador LAN: Intel I225-V
Slots de carto de expanso
Slots PCI-E 1x: 3 peas
Slots PCI-E 16x: 2 peas
Modos PCI-E: 16x/4x
Suporte PCI Express: 4.0
CrossFire (AMD) suporta
Conectores PCI-E de ao
Conectores do painel traseiro
USB 2.0: 2 pcs
USB 3.2 gen1: 4 pcs
USB 3.2 gen2: 1 pcs
USB C 3.2 gen2: 1 pcs
Conectores a bordo
USB 2.0: 2 pcs
USB 3.2 gen1: 1 pc
Thunderbolt AIC conector: v4 1 pc
ARGB LED strip: 1 pea / Enderevel Gen 2 /
Tira LED RGB: 2 peas /Aura RGB /
Opes: Sensor trmico
Conectores de alimentao
Conector de alimentao principal: 24 pinos
alimentao da CPU: 8+4 pinos
Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs
CPU Fan 4 pinos: 1 pcs
CPU/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 1 pea
Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 pcs
pcs
CPU/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 1 pcs
Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 peas
pcs
CPU/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 1 pcs
Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 peas