

Furadeira/Driver Ryobi R12DD-LL13S

Dispositivo: driver de perfuração

Design: pistola

Características

Número de revoluções: 400/1500 rpm /min

Torque: 30 Nm ajustável 21 passos

Caixa de velocidades 2 velocidades

Número de velocidades: 2

Reverse: slider

Peso: 1.02 kg

Chuck

Tipo de mandril: liberação rápida

Diâmetro do mandril: 10 mm

Diâmetro máximo de perfuração em madeira: 25 mm

Diâmetro máximo de perfuração em metal: 10 mm

Recursos e capacidades

Funes: freio do motor luz de fundo

Conjunto de pacote: caixa (saco) bit carregador BCL12L1H

Power

Fonte de alimentação: bateria

Bateria completa: 2 peças

Plataforma de bateria: Ryobi Lithium 12V

Tensão da bateria: 12V

Bateria tipo: Li-Ion

Capacidade da bateria: 1,3 Ah

Modelo da bateria: BSPL1213

Baterias compatíveis: BSPL1213, BSPL1220

Tempo de carregamento: 60 min

Indicador de bateria

Montagem de bateria: Clip