

# Car Inversor Mistrio MAC-2000

Conexo: cabo (para bateria)

Tenso de entrada: 12V

Potncia de sada nominal: 2000 W

Potncia de sada de pico: 4000 W

Tenso de sada: 220V

Forma de onda de sada: onda senoidal aproximada

Eficincia: 90%

Nmero de soquetes: 2 peas

Sada USB: 1 pc

Proteo: contra curto-circuito; contra superaquecimento; contra sobrecarga; contra conexo incorreta

Temperatura de operao: 0° – +40°C °C

Dimenses: 390x290x62 mm

Peso: 4,6 kg

Funes e capacidades adicionais do inversor do carro: Consumo mximo de corrente - 100A Fusveis de entrada - 8pcs 30A cada