

Furadeira / Driver Hitachi WR18DBDL

Dispositivo: chave

Design: pistola

Características

Número de revoluções: 2600 rpm

Número máximo de cursos: 3200 bpm

Torque: 250 Nm

Redutor: 1 velocidade

Número de velocidades: 4 / 500/1200/2000/2600 rpm/min /

Inverter: deslizar

Peso: 1,7 kg

Chuck

Tipo de Chuck: quadrado

Tamanho quadrado: 1/2"

Recursos e capacidades

Funes: Modo choque Freio do motor Proteo eletrônica do motor Motor sem escovas Iluminação

Conjunto completo: caixa (bolsa)

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação: bateria

Bateria completa: 2 peças

Tensão da bateria: 18V

Tipo de baterias: Li-Ion

Capacidade da bateria: 5 Ah

Baterias compatíveis: BSL1815, BSL1820, BSL1825, BSL1830, BSL1840, BSL1850, BSL1860

Indicador de nível de bateria

Bateria titular : slider

BSL1860

Indicador de nível de bateria

Montagem de bateria: Slider

BSL1860

Indicador de nível de bateria

Montagem de bateria: Slider