

# Wi- Adaptador Fi MikroTik hAP ac

Cor

Tipo de dispositivo: roteador

Entrada de dados (porta WAN): Ethernet (RJ45)Modem 3G (USB)Modem 4G (LTE) (USB) SFP (ptico)

Wi-Fi

Padres Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Faixa de frequencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operacionais: Banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz)

Velocidade mxima em 2,4 GHz: 450 Mbps

Mximo velocidade a 5 GHz: 1300 Mbps

Conexo e LAN

LAN: 4 portas1 Gbps

Qty USB2.0: 1 pea

Antena e transmissor

Antenas Wi-Fi: 3 peas

Tipo de antena: interno

Ganho: 2,5 dBi

2,4 / 5 GHz antenas: 3 peas

Potncia do transmissor: 29 dBm

2,4 GHz de potncia do sinal: 29 dBm

Potncia 5 GHz sinal: 28 dBm

Hardware

Processador: Qualcomm QCA9558

Nmero de ncleos: 1

Frequencia de clock: 0.72 GHz

RAM: 128 MB

Memria Flash: 16 MB

Recursos

Recursos e recursos: NATfirewall (Firewall)CLI (Telnet)

Advanced: DHCP serverfile -server Suporte VPNSuporte DMZ

Segurana

Padres de segurana: WPAWEPWPA2

Geral

PoE (entrada): passivo

PoE (sada): passivo

Consumo de energia: 17 W

Temperatura operacional: -40°C ~ +70°C

Dimenses: 114x137x29mm

Peso: 500 g

(sada): passivo

Consumo de energia: 17W

Temperatura de operao: -40 °C ~ +70 °C

Dimenses: 114x137x29mm

Peso: 500 g

(sada): passivo

Consumo de energia: 17W

Temperatura de operao: -40 °C ~ +70 °C

Dimenses: 114x137x29mm

Peso: 500 g