

Adaptador Wi-Fi MikroTik hAP ac lite

Cor

Tipo de dispositivo: roteador

Entrada de dados (porta WAN): Ethernet (RJ45)Modem 3G (USB)Modem 4G (LTE) (USB)

Conexo Wi-Fi

Padres Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Faixa de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operacionais: banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz)

Velocidade mxima em 2.4GHz: 300 Mbps

Velocidade mxima em 5GHz: 433 Mbps

Conexo e LAN

LAN: 4 portas100Mbps

Nmero de USB 2.0: 1 pea

Antena e transmissor

Antenas Wi-Fi: 3 peas

Tipo de antena: interno

Ganho: 2 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 peas

5 Antenas de GHz: 1 pea

Potncia do transmissor: 23 dBm

Potncia do sinal 2 .4 GHz: 22 dBm

5 GHz de intensidade do sinal: 23 dBm

Recursos

Recursos e capacidades: NATModo ponteRepetidorFirewall (Firewall)CLI (Telnet)

Avanado: Servidor DHCP Suporte VPN Suporte DMZ

Segurana

Padres de segurana: WPAWEPWPA2

Geral

PoE (entrada): passivo

PoE (sada): passivo

Consumo de energia: 20 W

Temperatura de operao: -30°C ~ +70°C

Dimenses: 114x137x29 mm

Peso: 500 g